

Fonction de zone	Fonctions de sortie											
	Incendie	Haut-parleur	Buzzer E / S	Mise en service partielle	Confirm	Déf.Ligne	Vidéo	Défaut trans	Ret. incendie	Nbr Réarmem	Timer A	Timer B
	16	17	18	19	20	21	22	23	27	28	29	30
01 Finale	-	S	SXE	-	-	-	S	-	-	S	-	-
02 Mixte	-	S	SXE	-	S	-	S	-	-	S	-	-
03 Immédiate	-	S	SXE	-	S	-	S	-	-	S	-	-
05 Sécurité	-	S	A	-	-	-	S	-	-	S	-	-
07 Temporisée	-	S	SXE	-	-	-	S	-	-	S	-	-
08 BP. MES	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Clé	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Final_Séc	-	A	A	X	S	-	S	-	-	S	-	-
11 Final.Par	-	A	SXE	X	S	-	S	-	-	S	-	-
12 Temp.Part	-	A	XE	-	S	-	S	-	-	S	-	-
13 PANIQUE	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
14 PANIQ-sil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Ret-PanIQ	-	A	A	-	-	-	-	-	-	A	-	-
16 PA Ret / Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Libre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Incendie	A	A	A	-	-	-	V	-	A	A	-	-
20 Autoprotection	-	A	A	-	-	-	S	-	-	S	-	-
22 Dét.Paire	-	S	SXE	-	-	-	S	-	-	S	-	-
23 Défaut Batterie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Déf.Ligne	-	-	U	-	-	-	A	-	-	-	-	-
25 Déf.Sect.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Enregistrement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Vidéo	-	S	SXE	-	S	-	S	-	-	S	-	-
29 Vid.Mixte	-	S	SXE	-	S	-	S	-	-	S	-	-
32 Enreg / MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Dédicace A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
34 Dédicace B	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
39 RAZ Clé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 Défaut Sirène	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Imméd.PrB	-	S	SXE	-	S	-	S	-	-	S	-	-
42 Imméd. PrH	-	S	SXE	-	S	-	S	-	-	S	-	-
43 Déf.PSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Défaut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Tempo 2	-	S	SXE	-	-	-	S	-	-	S	-	-
53 Suspicion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Description :

- S** Actif lorsque le système est réglé sur MES ? Activation dépendante de la programmation du système
- P** Actif lorsque le système est réglé sur Mes Partiel. X Actif pendant Tempo Sortie
- U** MHS E Actif pendant Tempo Entrée
- A** Actif dans toutes les conditions L Sortie désactivée si elle est liée à la sortie de destination
- Aucun effet T Actif si la résistance de zone est inférieure à la valeur d'autoprotection contre les courts-circuits ou supérieure à la valeur d'autoprotection contre les circuits ouverts
- O** Actif lorsque la zone est exclue